

# kajave

## E360 -mittari

Kajave Oy on asennuttanut tähän sähkönkäyttöpaikkaan etäluettavan E360-mittarin. Etäluettavan mittauksen ansiosta laskutus perustuu jatkossa kunkin laskutusjakson todelliseen sähkönkäyttöön.



Mittarin vaihtopäivä \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

Entisen mittarin poistolukemat  
päivä/talviarkipäivä: \_\_\_\_\_ yö/muu aika: \_\_\_\_\_

Uuden mittarin alkulukemat  
päivä/talviarkipäivä: \_\_\_\_\_ yö/muu aika: \_\_\_\_\_

yleissähkö  yösähkö  vuodenaikasähkö

säästöyösähkö  säästövuodenaikasähkö

Mittarin vaihto \_\_\_\_\_

Puhelin \_\_\_\_\_

## Sähkön katkaisu ja päällekytkentä

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti mittarin kytkentälaitteen painikkeesta painamalla sitä muutaman sekunnin ajan. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta painamalla muutaman sekunnin ajan. Näytön tilatunniste kertoo, onko sähköt katkaistu.

**HUOM!** Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on katkaistava sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti pääkytkimestä tai poistamalla sulakkeet!

## Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Energialukema vaihtuu näytöllä noin kymmenen sekunnin välein valitun tariffin mukaisesti. Lukematunniste kertoo energialukeman. Tarvitessa lukemia ja hetkellistä kulutusta voi selata STD\_data valikosta painamalla selauspainiketta noin 2 sekunnin ajan. Tällöin näyttö palaa perustilaansa noin minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta

## Tunnisteet:

### 1. Tilatunniste:

	Merkkien valo palaa kiinteästi	Sähköt kytketty
	Merkkien valot vilkkuu	Sähköt katkaistu, valmiudessa kytkentään painonapilla
	Merkkien valo palaa kiinteästi	Sähköt katkaistu, kytkentä painonapilla ei ole mahdollista

### 2. Vaiheilmalukemat L1, L2, L3

### 3. Lukematunniste:

- 1.8.0 - Yleissähkö
- 2.8.0 - Tuotanto
- 1.8.1 - Päiväsähkö
- 1.8.2 - Yösähkö
- 1.8.3 - Talviarkipäivä
- 1.8.4 - Muu aika
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä

### 4. Hälytys mittarissa

- Jos jokin vaiheilmalukemasta ei pala tai näytössä on hälytys, ota yhteys Kajaven valvomoon puh. 080092500 (maksuton)